



CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

KX

Código	Referência	Endereços
02204	KX80	80
02198	KX125	125
02199	KX250	250

Alimentação Primária (Rede Elétrica)	100 à 240Vac - 60Hz
Fusível de entrada da Rede Elétrica	2A
Alimentação Secundária (Baterias)	24Vcc (2x 12Vcc)
Baterias Recomendadas**	2 x 12V @ 5 A/h
Corrente Máxima da recarga das baterias	0,5A
Consumo da rede	25W Nominal / 100W Máximo
Tensão de Saída	24Vcc (20 a 28V)

Corrente Máxima das Saídas:

Fonte da Central	2,5A
Saída Endereçável	2A
Saída Auxiliar para Sirenes*	3A

Protocolo Endereçável	ALF-500
Display	LCD 2x16 com Backlight LED
Painéis Repetidores	Até 5 PRD-F
Entrada para Teclado	USB
Temperatura de Operação	0 à 40° C
Dimensões	322x192x92mm
Peso sem Baterias	2Kg
Peso com Baterias	4,9 Kg
Material da Caixa	Aço com pintura eletrostática preta
Grau de Proteção	IP20 (uso interno)
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240

* Consumo máximo com uso das baterias

** Baterias recomendadas não acompanham a central

Descrição:

As centrais endereçáveis da linha KX possui tamanho compacto e várias possibilidades de aplicações, utilizando protocolo de comunicação digital ALF-500 capaz de identificar cada dispositivo e sua situação de supervisão, alarme de fogo ou avaria.

Permite construção de um sistema CLASSE B de até 250 endereços, sendo possível o uso de fontes auxiliares para suprir queda de tensão e distribuição de carga, permitindo o comprimento do cabo alcançar longas distâncias.

Permite inclusão de até 5 painéis repetidores PRD-F instalados diretamente em qualquer ponto da rede endereçável, para supervisão e comando longe da central.

Todas as informações são apresentadas em português brasileiro no display LCD

do painel da central, que também contém indicadores de LED e bipe interno para sinalização de alarmes, pré-alarmes e avarias.

É possível cadastrar uma descrição de até 16 caracteres para cada endereço disponível na central e ajustar tempo de atraso para o disparo das sirenes por meio de teclado externo com plugue USB.

Utilizando módulos de entrada, é possível associar dispositivos convencionais à endereços da rede, ampliando a capacidade de dispositivos acima do limite de endereços.

Seu avançado protocolo permite a ligação limitada de sirenes e sinalizadores no mesmo cabo da rede endereçável.

Outros Produtos:



Acionador Manual Endereçável

Código	Referência
02265	AMF-E



Código	Referência
02086	SAF24-C



Detector de Fumaça Endereçável

Código	Referência
02317	DFW-E



Código	Referência
02244	ME1-E

Módulo de Entrada Endereçável



Painel Repetidor

Código	Referência
0232001	PRD-F



NOSSOS PRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS E CONFIGURADOS POR TÉCNICOS QUALIFICADOS