


AMPLIFICADOR DE SINAL PARA SISTEMA ENDEREÇÁVEL
AS-E

Código	Referência	Protocolo
02250	AS-E	ALF-500

Centrais Compatíveis:

CENTRAL ENDEREÇÁVEL COMPACTA

Código	Referência
02204	KX80 1L


CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F


CENTRAL ENDEREÇÁVEL MAX

Código	Referência
02901	CAE-MAX 4L8
02903	CAE-MAX 8L8

Tensão Nominal	24Vcc
Alimentação	22 à 28Vcc
Corrente de Consumo	22mA @ 24V
Protocolo de comunicação	ALF-500
Temperatura de operação	0 à 50°C
Grau de Proteção	IP20 (uso interno)
Caixa	Plástico ABS cinza
Dimensões	60x100x28mm
Peso	150g

Descrição:

Desenvolvido para atender instalações com problemas de comunicação causados pela alta capacitância do cabo de comunicação e por derivações irregulares, o módulo intermedia a comunicação, executando processo de isolamento física do cabo e balanceamento do fluxo de comunicação. Pode ser utilizado em conjunto com fonte externa para diminuir a queda de tensão do cabo de comunicação.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

O diagrama ao lado, mostra uma instalação com distribuição de forma nociva para a comunicação com derivação.

Com a inclusão do AS-E o balanceamento da rede é ajustado e a comunicação do acionador é restaurada.

CONSULTE NOSSO SUPORTE TÉCNICO PARA ESCLARECER A NECESSIDADE DO USO DO MÓDULO AS-E.

